

## Bluetooth Box S2

### Audiophiler Bluetooth Audioempfänger mit aptX

- Kabelloses Musikstreaming mit nahezu CD-Qualität
- Bluetooth 3.0
- Unterstützt aptX & SBC Bluetooth Codexs
- Einfache Installation und Verwendung
- Schnelle Verbindung (3 bis 5 Sekunden)
- Speichert bis zu 8 verschiedene Quellgeräte
- Maximal möglicher Empfangsbereich 10 Meter
- Analog RCA und Digitalausgang Toslink
- Separates Netzteil im Lieferumfang
- Antenne inkludiert
- Silber oder schwarz erhältlich

#### Technische Daten

Empfangsbereich	innerhalb von 10m (Sichtabstand)
Bluetooth Profil	A2DP
Unterstützte Codexs	aptX, SBC
Empfangsbereich	2402 ~ 2480 Mhz
Empfindlichkeit	- 84dBm
Maximal empfangenes Signal bei 0.1% BER	>= -10dBm
Maximale Interferenz	>= -30dBm
Störgeräuschabstand	-156dBm/Hz
Audio Ausgangsspannung (nominell)	2 Vrms
Frequenzbereich	20Hz – 20kHz
Analogausgang	RCA Stereo
Digitalausgang	optisch S/PDIF (Toslink)
Steckernetzteil	5V/1000mA DC; 220 - 240V, 50Hz
Standby-Verbrauch	< 1 Watt
Stromaufnahme	200mA DC
Abmessungen B x H x T (T mit Buchsen)	116x 37 x 103 (108)mm
Gewicht	320g ohne Netzteil



UVP  
**149,00 €**

### Bluetooth Box S2: Audiophiles kabelloses Streaming mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten!

Smartphones und Tablet-Computer bieten die Möglichkeit für kabelloses Musikstreaming per Bluetooth. Bluetooth Box S2 ist die beste Lösung um kabellose Quellen auch für das eigene Hifisystem nutzen zu können. Dabei wird nicht nur der normale SBC-Standard unterstützt, sondern auch das audiophile aptX mit Qualität nahe der einer CD. Die Verbindung mit der Bluetooth Box S2 erfolgt rasch und die Wiedergabe ist innerhalb einer Sichtdistanz von bis zu 10 Metern möglich. Bis zu 8 unterschiedliche Quellgeräte wie Smartphones und Tablets können gespeichert werden. Analoge und digitale Verbindungen zu Verstärkern und externen D/A-Wandlern bringen maximale Flexibilität.

